Fox ESS – zestawienie konfiguracji falowników i baterii

	Falownik model / Model baterii		H1/AC1 H1-G2/AC1-G2 (liczba baterii min.~maks.)	H3/AC3 (liczba baterii min.~maks.)	H3 PRO/P3 PRO (liczba baterii min.~maks.)	KH/KA (liczba baterii min.~maks.)	H3 SMART/H3-M/P3-S	H3 Plus/P3 Plus
Falownik + bateria	HV2600	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	2~7	3~8	4~16	2~8	-	\
	HV25	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	2~7	3~8	4~16	2~8	-	\
	CM2800&CS2800	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+2CS)~(1CM+6CS)	(1CM+3CS)~(2CM+12CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	\
	CM2900&CS2900	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+2CS)~(1CM+6CS)	(1CM+3CS)~(2CM+12CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	\
	CM4100&CS4100	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+2CS)~(1CM+6CS)	(1CM+3CS)~(2CM+12CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	\
	CM4300&CS4300	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+2CS)~(1CM+6CS)	(1CM+3CS)~(2CM+12CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	(1CM+1CS)~(1CM+6CS)	\
	EQ4800/EQ5500	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+8EQ-S)	(1EQ-M+2EQ-S)~(1EQ-M+8EQ-S)	(1EQ-M+3EQ-S)~(2EQ-M+16EQ-S)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+8EQ-S)	(1EQ-M+2EQ-S)~(1EQ-M+8EQ-S)	\
	EQ3300/EQ5000	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+5EQ-S)	(1EQ-M+2EQ-S)~(1EQ-M+5EQ-S)	(1EQ-M+3EQ-S)~(2EQ-M+10EQ-S)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+5EQ-S)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+5EQ-S)	\
	EQ6000 Plus	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+6EQ-S)	(1EQ-M+2EQ-S)~(1EQ-M+6EQ-S)	(1EQ-M+3EQ-S)~(2EQ-M+12EQ-S)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+6EQ-S)	(1EQ-M+1EQ-S)~(1EQ-M+6EQ-S)	\
	EP5/EP6/EK5/EK6	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	1~4	1~4	1~8	1~4	1~4	\
	EP11/EP12/EK11/EK12	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	1~4	1~4	1~8	1~4	1~4	\
	CQ6	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	180 ~ 950
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+6CQ-S)	(1CQ-M+2CQ-S)~(1CQ-M+11CQ-S)	(1CQ-M+3CQ-S)~(2CQ-M+22CQ-S)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+6CQ-S)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+11CQ-S)	(1CQ-M+3CQ-S)~(3CQ-M+39CQ-S)
	CQ7	Zakres napięcia baterii (Vdc)	80 ~ 480	180 ~ 600	150 ~ 800	85 ~ 480	100 ~ 800	180 ~ 950
		Liczba baterii (min.~maks.)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+6CQ-S)	(1CQ-M+2CQ-S)~(1CQ-M+11CQ-S)	(1CQ-M+3CQ-S)~(2CQ-M+22CQ-S)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+6CQ-S)	(1CQ-M+1CQ-S)~(1CQ-M+11CQ-S)	(1CQ-M+3CQ-S)~(3CQ-M+39CQ-S)
	CQ16	Zakres napięcia baterii (Vdc)	-	-	-	-	-	180 ~ 950
		Liczba baterii (min.~maks.)	-	-	-	-	-	4~45
			AIO-H1/AIO-AC1 (liczba baterii min.~maks.)	AIO-H3/AIO-AC3 (liczba baterii min.~maks.)	PQ1 (liczba baterii min.~maks.)	PQ3 (liczba baterii min.~maks.)	PQ1-Plus (liczba baterii min.~maks.)	PQ3-Plus (liczba baterii min.~maks.)
AIO	HV2600	Zakres napięcia baterii (Vdc)			\	\	\	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	2~4	4	\	\	\	\
	EQ3300/EQ5000/ TQ5000	Zakres napięcia baterii (Vdc)			80 ~ 500	80 ~ 500	\	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	\	\	2~6	2~6	\	\
	EQ4800/TQ4800/ EQ5500/TQ5500/ EQ5000-P	Zakres napięcia baterii (Vdc)			80 ~ 500	80 ~ 500	\	\
		Liczba baterii (min.~maks.)	\	\	2~9	2~9	\	\
	CQ7/CQ6.6/DQ6.6	Zakres napięcia baterii (Vdc)			\	\	50 ~ 500	80~500
		Liczba baterii (min.~maks.)	\	\	\	\	1~7	2~7

Uwaga: jeśli system zostanie zainstalowany niezgodnie z niniejszym zestawieniem konfiguracji falowników i baterii Fox ESS, Fox ESS zastrzega sobie prawo do odmowy gwarancji.