SH-UNI10-SZR

KOMPATYBILNA Z FALOWNIKAMI HYBRYDOWYMI O MOCY 10 kW



Wstęp

Rozdzielnica przyłączeniowa SH-UNI-SZR umożliwia szybki montaż awaryjnego zasilania w instalacji klienta, przeznaczona jest do zastosowania z falownikami hybrydowymi wielu producentów. Wszystkie obwody w normalnym stanie pracy sieci są zasilane bezpośrednio z systemu elektroenergetycznego, podczas awarii sieci układ automatycznie przełącza zasilanie na zasilanie awaryjne falownika oraz zapewnia niezależność energetyczną obwodów podłączonych do wyjścia awaryjnego.

Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne	
Kompatybilność	Falowniki hybrydowe o mocy 10kW: DEYE/SOLIS/SELFA/SOLAX/SUNGROW/AFORE SUNWAYS/SOLPLANET/SOFAR CORAB ENCOR HYBRID/ECOFLOW
Typ sieci	TN-S / TN-C-S
Parametry sieci, V	230/400
Częstotliwość sieci, Hz	50
Źródło awaryjnego zasilania	magazyn energii / generator PV
Maks. prąd wyjściowy fazowy zasilania awaryjnego, A	Zależny od parametrów falownika
Zabezpieczenie nadprądowe Falownik	B25
Ogranicznik przepięć	T1+T2(3+1)
Maks. prąd rozłączenia, A	63
Czas przełączenia, s	< 0.5
Rozłączenie	3F + N
Zużycie energii, W	4,8
Zużycie energii tryb zasilania awaryjnego, W	2,4
Temperatura pracy, °C	-25÷40
Stopień ochrony IP	65
Waga, kg	6,075
Wymiary, mm	586 / 418 / 148
Sygnalizacja faz	tak
Maks. wartość prądu przyłączonego z sieci, A	49

Schemat przyłączeniowy

