SH-FOX3-SZR

KOMPATYBLINA Z JEDNOSTKAMI AIO-3H/H3/P3-S/H3-S PRODUCENTA FOXESS



Wstęp

Rozdzielnica przyłączeniowa SH-FOX3-SZR umożliwia szybki montaż awaryjnego zasilania w instalacji klienta, przeznaczona jest do zastosowania z falownikami FoxEss 3H. Wszystkie obwody w normalnym stanie pracy sieci są zasilane bezpośrednio z systemu elektroenergetycznego, w tym również obwody zasilania awaryjnego. Podczas awarii sieci układ automatycznie przełącza się na zasilanie awaryjne z falownika. Układ zapewnia niezależność energetyczną obwodów podłączonych do wyjścia awaryjnego.

Parametry techniczne

SH-FOX3-SZR	
Kompatybilność	FoxEss AIO 3H 5.0-E - 10.0-E FoxEss H3 5.0-E – 12.0-E FoxEss P3/H3-S 5.0-SH – 15.0-SH
Typ sieci	TN-S / TN-C-S
Źródło awaryjnego zasilania	Magazyn energii
Moc zasilania awaryjnego	Zależna od mocy falownika
Parametry sieci, V	230/400
Częstotliwość sieci, Hz	50
Rozłączenie	3F + N
Czas przełączenia na zasilanie sieciowe, s	0.2 < t
Czas przełączenia na zasilanie awaryjne, s	≈3 / zależne od falownika
Rozłączenie od sieci	K1/K2 63A
Stopień ochrony IP	65
Wymiary wys. /szer. /gł. , mm	653 / 319 / 144
Waga, kg	6,08
Dławnice kablowe	5 x M25 1 x M16
Złącze EPS falownika	Blok zaciskowy 10 mm^2
Złącze INV&GRID LOADS	Blok zaciskowy 10 mm^2
Złącze GRID	Blok zaciskowy 10 mm^2
Złącze BACKUP	Blok zaciskowy 10 mm^2
Miejsce na licznik	Tak
Temperatura pracy, °C	-20÷40

Schemat przyłączeniowy

