SH-G2ET1-SZR

KOMPATYBLINA Z FALOWNIKAMI GOODWE SERII ET G2



Wstęp

Rozdzielnica przyłączeniowa SH-G2ET1-SZR umożliwia szybki montaż awaryjnego zasilania w instalacji klienta, przeznaczona jest do zastosowania z falownikami z serii ET G2. Wszystkie obwody w normalnym stanie pracy sieci są zasilane bezpośrednio z systemu elektroenergetycznego, podczas awarii sieci układ automatycznie przełącza zasilanie na zasilanie awaryjne falownika oraz zapewnia niezależność energetyczną obwodów podłączonych do wyjścia awaryjnego.

Parametry techniczne

SH-G2ET1-SZR	
Kompatybilność	GoodWE GW8000-ET-20
Typ sieci	TN-S / TNC-S
Źródło awaryjnego zasilania	Magazyn energii
Moc zasilania awaryjnego	Zależna od mocy falownika
Parametry sieci, V	230/400
Częstotliwość sieci, Hz	50
Rozłączenie	3F + N
Czas przełączenia, s	0.5 < t
Rozłączenie od sieci	K1/K2 63A
Temperatura pracy, °C	-20÷40
Stopień ochrony IP	65
Wymiary wys. /szer. /gł. , mm	653 / 319 / 144
Waga, kg	6,08
Dławnice kablowe	5 x M25 2 x M16
Przyłącze BACK-UP falownika	Blok zaciskowy 10 mm^2
Przyłącze ON-GRID falownika	Blok zaciskowy 10 mm^2
Przyłącze sieć & Odbiory	Blok zaciskowy 10 mm^2
Złącze awaryjne	Blok zaciskowy 10 mm^2
Sygnalizacja faz	Tak

Schemat przyłączeniowy

